

RF3227E

Δέκτης RF (433,42 MHz)



Security Systems



- Συμβατό με Πίνακες Ελέγχου Σειράς DS7240
- Δέχεται αναφορές χαμηλής μπαταρίας, παραβίασης και κατάστασης αισθητήρα
- Το LED δηλώνει την κατάσταση του δέκτη
- Παραβίαση καλύμματος, τοίχου και κεραίας
- Το σύστημα επιτρέπει δύο δέκτες για μεγαλύτερη κάλυψη περιοχής
- Εποπτικό προγραμματισμό διάστημα μέσω του πίνακα ελέγχου
- έλεγχος εντοπισμού καπνού 4 ωρών

Ο Δέκτης RF3227E RF επιτρέπει στον διάλο επιλογών των Πινάκων Ελέγχου Σειράς DS7240 να λαμβάνουν σήματα RF για έως 96 ασύρματες συσκευές. Το RF3227E υποστηρίζει έως οχτώ πληκτρολόγια και 96 keyfobs ή αισθητήρες εισόδου.

Οι αναφορές παραβίασης, εντοπισμού πληρότητας, και κατάστασης αισθητήρα παρέχουν τη διαβεβαίωση ότι το σύστημα λειτουργεί σωστά.

Το RF3227E λαμβάνει στα 433,42 MHz.

Συμπεριλαμβανόμενα μέρη

Ποσότητα	Στοιχείο
1	Δέκτης RF3227E
1	Κεραία 433, 42 MHz
1	Πακέτο υλικού εξοπλισμού
1	Πακέτο δικαιολογητικών

Πιστοποιήσεις και Εγκρίσεις

Χώρα	Αριθμός Πιστοποιητικού / Ταυτότητας	Ετικέτα
Ευρώπη	CE	Αγγλικά

Σημειώσεις Εγκατάστασης / Διευθέτησης

Συμβατά προϊόντα

Τα ακόλουθα προϊόντα είναι συμβατά με τον Δέκτη RF3227E :

Κατηγορία	Ταυτότητα προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος
Ανιχνευτές	RF280ETHS	Ασύρματος ανιχνευτής καπνού
	RF835E	Ασύρματος Ανιχνευτής TriTech®
	RF940E	Ασύρματος ανιχνευτής PIR
	RF1100E	Ασύρματος ανιχνευτής για τη θραύση τζαμιού
Πληκτρολόγια και fob	RF3401E	Ασύρματος πομπός σημείου
	RF3405E	Ασύρματος πομπός αδράνειας
	RF3332E	keyfob δύο κουμπιών
	RF3334E	keyfob τεσσάρων κουμπιών
	RF3501E	keyfob πανικού ενός κουμπιού
	RF3501LE	keyfob πανικού ενός κουμπιού
	RF3503E	Πομπός δύο κουμπιών

Ασφάλεια που μπορείτε να εμπιστευθείτε.

BOSCH

2 | RF3227E Δέκτης RF (433,42 MHz)

Θέματα καλωδίωσης

Το μήκος του καλωδίου μεταξύ του δέκτη και του πίνακα ελέγχου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 300 m. Να χρησιμοποιείτε σύρμα ελάχιστης διαμέτρου 0,8 mm ή πολύκλωνο σύρμα ελάχιστης διαμέτρου 1.0 mm. Δεν συνιστάται το θωρακισμένο καλώδιο.

Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε σύρμα συνεστραμμένου ζεύγους.

Τεχνικές προδιαγραφές

Δέκτης RF3227E RF (433.42 MHz)

Σχεδιασμός κιβωτίου προστασίας

Διαστάσεις 25,6 cm x 15,2 cm x 3,0 cm
συμπεριλαμβανομένης
της κεραίας (ΥxΠxB):

Περιβαλλοντικά θέματα

Θερμοκρασία 0 °C έως +66 °C
(Λειτουργίας):

Απαιτήσεις ισχύος: 12 V, 30 mA, ονομαστική

Εμπορικά σήματα

Το TriTech® είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Bosch Security Systems στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πληροφορίες παραγγελίας

Δέκτης RF3227E RF (433,42 MHz)

RF3227E

Bosch Security Systems

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε

www.boschsecuritysystems.com

BOSCH